

## Световой маяк 400x400

Электронное табло Световой маяк предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки. Данные в память табло «бегущая строка» вводятся при помощи компьютера под управлением ОС Windows (XP, Vista, Win7, 8, 8.1 10). Устройство автоматически включается при подаче питания.

### Технические характеристики:

Разъём USB - Наличие

Разъём RJ-45 - Наличие

Возможность передачи данных через Flash-USB накопитель, без подключения к ПК -  
Наличие

Возможность передачи данных через ПК - Наличие

Возможность воспроизводить несколько видов информации: текст, графики - Наличие

Шаг пикселя, мм - Не менее 10

Конфигурация пикселя - G или аналог

Разрешение по горизонтали - Не менее 32 точек

Разрешение по вертикали - Не менее 32 точек

Длительность сохранения хода времени и информации при выключении питания - не  
менее 12 мес

Яркость, кд/м<sup>2</sup> - Не менее 2800

Габариты (ШxВxГ), мм - Не более 420x420x100

Рабочее напряжение, В - Не более 220V ± 10%

Степень защиты, IP - 65 или аналог

Цвет свечения - зеленый

Температурный режим работы - От - 35 °С до +40 °С, Влажность не более 90%

Срок службы, час - Не менее 100 000

Шаг пикселя (p) - Не менее 10 мм (p10)

Вес экрана, кг - Не более 2

Энергопотребление среднее, Вт - Не более 15

Энергопотребление максимальное, Вт - Не более 25